

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://valkar.nt-rt.ru> || vrz@nt-rt.ru

КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ сечением 3,0 мм



d_1 - внутренний диаметр кольца, мм;
 d_2 - диаметр сечения кольца, мм;

Пример условного обозначения типоразмера ГОСТ 9833-73:

003-006-19, где

003 - диаметр уплотняемого штока, мм;

006 - диаметр уплотняемого цилиндра, мм;

19 - диаметр сечения кольца в мм умноженный на 10.

Обозначение	d_1 , мм	d_2 , мм	Обозначение	d_1 , мм	d_2 , мм	Обозначение	d_1 , мм	d_2 , мм
010-015-30	9,7	3,0	033-038-30	32,0	3,0	080-085-30	78,5	3,0
011-016-30	10,6	3,0	034-039-30	33,0	3,0	082-088-30	80,5	3,0
012-017-30	11,6	3,0	035-040-30	34,0	3,0	085-090-30	83,5	3,0
013-018-30	12,6	3,0	036-041-30	35,0	3,0	088-092-30	85,5	3,0
014-019-30	13,6	3,0	038-042-30	36,0	3,0	090-095-30	88,5	3,0
015-020-30	14,6	3,0	040-045-30	39,0	3,0	092-098-30	90,5	3,0
016-021-30	15,6	3,0	042-048-30	41,0	3,0	095-100-30	93,0	3,0
017-022-30	16,6	3,0	045-050-30	44,0	3,0	098-102-30	95,0	3,0
018-023-30	17,5	3,0	048-052-30	46,0	3,0	100-105-30	98,0	3,0
019-024-30	18,5	3,0	050-055-30	49,0	3,0	102-108-30	100,0	3,0
020-025-30	19,5	3,0	051-056-30	50,0	3,0	105-110-30	103,0	3,0
021-026-30	20,5	3,0	052-058-30	51,0	3,0	108-112-30	105,0	3,0
022-027-30	21,5	3,0	055-060-30	54,0	3,0	110-115-30	108,0	3,0
023-028-30	22,5	3,0	056-061-30	55,0	3,0	112-118-30	110,0	3,0
024-029-30	23,5	3,0	058-063-30	57,0	3,0	115-120-30	113,0	3,0
025-030-30	24,5	3,0	060-065-30	59,0	3,0	120-125-30	118,0	3,0
026-031-30	25,5	3,0	063-068-30	62,0	3,0	125-130-30	122,5	3,0
027-032-30	26,5	3,0	065-070-30	63,5	3,0	130-135-30	127,5	3,0
028-033-30	27,5	3,0	066-071-30	64,5	3,0	135-140-30	132,5	3,0
029-034-30	28,5	3,0	070-075-30	68,5	3,0	140-145-30	137,5	3,0
030-035-30	29,5	3,0	071-076-30	69,5	3,0	145-150-30	142,5	3,0
032-037-30	31,0	3,0	075-080-30	73,5	3,0	150-155-30	147,5	3,0